



www.scimic.net

HA-1648



Camara de Seguridad

DVR de 16 canales Marca FUHO, modelo HA-1648, con un sistema de fácil manejo y una tecnología H.264

Especificaciones

FORMATO DE VIDEO	NTSC	PAL
Entrada de video	Entrada 16 CH / BCN	
Salida de Video	Salida 1-CH / BCN	
Entrada de audio	Entrada 4 CH / RCA	
Salida de Audio	Salida 1-CH / RCA	
Salida XGA	800x600 • 1024x768 • 1280x1024	
Alarma Entr. / Sal.	Entrada 4CH / Buzzer • 1xSalida Relay(NO-NC)	
Modo de Visualizac.	FullScreen, 4/8CH SplitScreen, AutoSwitch, Pic in Pic	
Resolución Pantalla	720 x 480	720 x 576
Res. Grabación	CIF 360 x 240	360 x 288
Marco Grabación	Max. 480 FPS	Max. 400 FPS
Algoritmo de Comp.	H. 264	
Sistema Operativo	Embedded Linux	
Protocolo de Red	TCP/IP / PPPoE / DHCP / SMTP / DDNS	
Disposi. de Reserva	Memoria USB 2.0 Flash	
Actualizac.Firmware	Host USB	
Modo Control	Panel Frontal / Contr.Remoto / Mouse USB / Internet	
Fuente de Aliment.	DC 12V / 4A (AC100V ~ 240V 50/60HZ)	
Dimensiones	430mm (W) x 314mm (D) x 53mm(H)	
Peso	3 kg (sin incluir el HDD y el adaptador)	
Temp. Funcionam.	0°C ~ 46°C	

Contenido del paquete



Adaptador de 12V.



Control Remoto



Disco de Instalacion




Guía Rápida de Operación

Visualización

HA-1648

Front Panel



Installation



- 1.USB PORT
- 2.VIDEO IN
- 3.VIDEO OUT
- 4.AUDIO OUT
- 5.AUDIO IN
- 6.ALARM
- 7.DC12V
- 8.XGA
- 9.LAN
- 10.RS-485
- 11.HOOK